

ESPECIFICACIONES SERIE RAD

CARACTERISTICAS		RAD 600	RAD 1200	RAD 2000
CAPACIDAD	VA / W	600 VA / 300 W	1200 VA / 600 W	2000 VA / 1000 W
ENTRADA	Voltaje	120 Vca		
	Rango de Voltaje	95 – 150 Vca		
	Frecuencia	60 Hz.		
SALIDA	Regulación de Voltaje	+/- 10 %		
	Protección de línea telefónica / Modem	RJ-11		
	Contactos	8		
INDICADORES	Encendido	LED verde		
	Regulación	LED amarillo		
	Sobretensión	LED rojo		
	Sobrecarga	LED rojo		
DATOS FÍSICOS	Dimensiones: (cm.)	24.8 X 9 X 8.75 (fondo x ancho x alto)		
	Peso (Kg.)	1.2	1.6	2
AMBIENTE	Humedad	0-95% humedad relativa no condensada, 0-40° C		
	Ruido Acústico	< 40 dBA		
NORMAS		NOM-001-SCFI-1993, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001:2008		

	Consumo Aprox. en Watts	RAD 600	RAD 1200	RAD 2000		Consumo Aprox. en Watts	RAD 600	RAD 1200	RAD 2000
Pantalla LCD 22"	85	●	●	●	Proyector	400		●	●
Pantalla LCD 32"	130	●	●	●	Scanner	43	●	●	●
Pantalla LCD 40"	210	●	●	●	Impresora laser	950			●
Pantalla Plasma 42"	310		●	●	Impresora de Inyeccion de tinta	150	●	●	●
Pantalla Plasma 50"	420		●	●	impresora para Punto de Venta	43	●	●	●
Pantalla Plasma 60"	635			●	Impresora Matriz de Punto	200	●	●	●
Blu Ray	30	●	●	●	Impresora de Gran Formato	680			●
DVD	30	●	●	●	Multifuncional	400		●	●
Minicomponente	460		●	●	Fotocopiadora	900			●
Teatro en casa	280	●	●	●	Caja registradora	140	●	●	●
Consola de videojuegos	80	●	●	●	Conmutador	210	●	●	●
Refrigerador	750			●	Servidor	700			●

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

